

KW 計重電子秤

使用說明書

保證卡

客戶: _____ 地址: _____
保證期間: 購買日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日至 _____ 年 _____ 月 _____ 日止

產品名稱: _____ 機型: _____ 製造號碼: _____

- ★ 本保證書未經經理商蓋章及填註購買日期者無效。
- ★ 憑本服務卡享有自購買日一年之免費服務，但若係天災地變，或人力因素導致產品故障，以及保證期間外調整修理服務時應酌情收取零件及技術服務費。

經理商



一、產品特點：

1、電子計重秤採用進口高精度積體電路和高性能的優質感測器、高標準元件與完美流暢的外形設計集一體，整機質感出眾、工藝嚴致，是一款功能全面性能可靠的優質產品。

2、採用了 275mm*107mm 的超大螢幕 LCD 多功能顯示幕，使顯示的數位、指示的符號清晰明亮易讀，領先於各種同類的電子產品。

3、最新數文書處理電路的應用與出色的微量加樣技術介入使電子計重秤具有最佳秤量性能，使得計重秤快速秤重、穩定的秤量結果得到保證。

4、多功能操作具有自動秤量核准、靈敏度高低選擇、自動歸零設定、自動扣重範圍設定、自動背光亮度模式設定 (LCD)、開機五種量制單位優先預設設定 (kg、tl、lb、oz、ct、g、pcs) 等。

5、可選配的標準 RS-232C 通用串列雙向電腦介面，能將儀器內部資料傳送至其它的外部設備、方便與微機及序列式印表機擴展相聯而無需另配軟體，資料輸出有三種模式 (連續、穩定、應答) 等多功能操作 (此項配置須使用者選配)。

6、電子計重秤除使用交流電源外還可以使用內置充電電池 (此項配置須使用者另外選配內置電池)，從而極大的方便了使用者對戶外的使用要求，是您隨身輕便攜帶的好幫手。

二、功能與設定：

1、歸零/扣重功能：按【扣重】鍵可歸零，可扣除秤盤上的毛重，歸零範圍:2%、扣重範圍: 100%。

2、秤重單位切換功能：按【單位】鍵切換秤重單位 kg、tl、lb、oz、ct、g、pcs，不保存切換後的秤重模式（關機再開機）。

3、計數取樣功能：開機後歸零，按住【單位】鍵顯示 PCS，按住【計數】鍵 3 秒後聽到嗶的一聲出現 ((S: 10) 取樣完成，再按【扣重】鍵切換取樣數量《機器預設：10/20/50/100/200/500》，選定取樣數量按【計數】鍵進入計數秤重模式，退出按【單位】鍵確認儀錶回到秤重模式。

4、累計功能：重量累計功能，放上物品，待穩定後，按【累計】鍵，交替顯示 Addxx (累計筆數) 和累計總重量，拿下物品顯示回零後、再按【累計】鍵可以查看累計記錄。

5、累計清除功能：在累計顯示狀態下，按【累計清除】鍵顯示提示 AddCLR 約 1 秒後自動回到秤重模式，表明已清除累計記錄。

三、充電說明

1) 低電源警示

液晶片左上角電池電量框 ，指示符全空時表示缺電，需關機並充電12小時。

2) 充電提示

充電時紅燈點亮。

四、電氣特性：

額定電壓：AC1100V(-5%~+10%) 50Hz(±5%)

額定功率：不大於 3W 正常功耗小於 1VA

五、環境要求：

濕度： 相對濕度不大於 90

溫度： 運儲溫度 -10°C—+50°C

工作溫度 0°C—+40°C

濕度： 運儲濕度 <70%RH(無結露)

工作濕度 <90%RH(無結露)